

OSのみ入れ直しの操作方法

～ReadyNAS3100～

ご注意

- OSの再インストールでNASに保存されているデータが消えることは通常ありませんが、NETGEARではNASに保存されているデータにつきましてはいかなる場合においても保証いたしかねます。

大切なデータはバックアップを行ってから操作を実行してください。

- OSの再インストールを行うと、ReadyNASのIPアドレスとFrontviewのログインパスワードが初期化されます。

設定を変更していた場合は、OSの再インストール後に再設定を行ってください。

〔初期値〕

IPアドレス→自動取得（DHCPサーバがない場合は、192.168.168.168）

ログインパスワード→netgear1

【OSの再インストールの方法】

- 正面右上コントロールパネル内の電源ボタン（下図A）をゆっくり2回押下して、ReadyNASの電源をオフにします。
- 正面右上コントロールパネル内の「RESET」文字のリセットボタン（下図B）を爪楊枝などで押しながら、電源ボタンを押し、電源ボタンはすぐに手を離します。
- 正面右上コントロールパネル内の5つのLEDのうちの左端のLED（下図C）が赤く点灯するまで、約30秒、リセットボタンを押し続けます。電源オン直後に一瞬左端のLEDが点灯しますが、この点灯は無視してください。左端のLEDが赤く点灯したら、リセットボタンから手を離します。



4. リセットボタンを 1 度押します。このときのリセットボタン押下後はすぐに離す事。
正面右上コントロールパネル内の左端の LED が 1 回点灯する事を確認します。
5. リセットボタンを 1 度押します。このときのリセットボタン押下後はすぐに離す事。
正面右上コントロールパネル内の左端の LED が 2 回点灯する事を確認します。
6. リセットボタンを 1 度押します。このときのリセットボタン押下後はすぐに離す事。
正面右上コントロールパネル内の左端の LED が 3 回点灯する事を確認します。
7. 正面右上コントロールパネル内の左端の LED が赤く点灯するまで、約 5 秒、リセットボタンを押し続けます。
正面右上コントロールパネル内の左端の LED が赤く点灯したら、リセットボタンから手を離します。

以上で完了です。