

ファームウェアのアップグレード方法

ルーターのファームウェアをアップグレードするには、以下のいずれかの手順を行います。

- ① ルーターで新しいファームウェアを利用できるようになると、NETGEAR genie（ルーター管理画面）の一番上に、メッセージが表示されます。メッセージをクリックすると、ルーターを最新のファームウェアにアップグレードすることができます。
- ② 最新のファームウェアが利用できるかどうかを手動で確認するには、NETGEAR genie（ルーター管理画面）から **[高度]** > **[管理者]** > **[ルーターのアップグレード]** をクリックして、ルーターのアップグレード画面を表示します。**[確認]** ボタンをクリックして最新のファームウェアを確認します。

①、②の場合、以下の手順は不要です。

- ③ 弊社ウェブサイトよりファームウェアをダウンロードしてアップグレードするには、次の手順を行います。

ファームウェアダウンロード方法

1. NETGEAR(米国)のウェブサイトアクセスします。

<http://downloadcenter.netgear.com/en/product/R6300v2>

2. Firmware/Software から、最新のファームウェアをクリックします。

※製品名やファイル名、ファームウェアのバージョンは、下記画面と異なる場合があります。

Welcome to the new NETGEAR Download Center!

To find documentation, firmware, software, or other files, enter a whole or partial Model number in the text search box, or use our Product Drilldown to locate your device.

Enter a Product Name/Model Number

Search for: All Documentation Firmware/Software

Country:

Or browse and select your product:

PRODUCT DRILLDOWN

Documentation 05 Results

- Genie User Manual
- Genie Apps User Manual
- Installation Guide
- Product Data Sheet
- User Manual

Firmware/Software 06 Results

- ReadySHARE Vault Software Utility Version 1.0.30.300
Release Notes
- ReadySHARE Printer Utility Version 2.22 (Mac - Supports
MAC OS 10.9)
- ReadySHARE Printer Utility Version 1.32 (Windows)
- Firmware Version 1.0.2.86
Release Notes**
- Firmware Version 1.0.2.72
Release Notes

3. 次の画面が表示されるので、[Download Now]のリンクをクリックします。

ファームウェアをインストールする際は、リリースノートをよくお読みになってください。



4. 次のような画面が表示されます。日本語での表示を希望される場合は、右上のプルダウンから **Japanese** を選択します。



Register to download software

First Name *

Last Name *

Email Address *

Country

Purchase

Serial Number

My product is refurbished or does not have a serial number.

How would you rate your NETGEAR product installation?
☆☆☆☆☆

I wish to receive email communications from NETGEAR

[DOWNLOAD NOW](#) [Continue without registering](#)

English
English
French
Italian
Spanish
Portuguese
Polish
German
Dutch
Russian
Japanese
Korean
Chinese

5. [登録しない(Continue without registering)]を選択します。

日本でお買い上げの製品の登録については、<http://www.netgear.jp/supportInfo/> の[個人ユーザー登録]または[法人ユーザー登録]より行ってください。

製品の登録

名 * 国名
[] JAPAN

姓 * 日付を購入 *
[] []

メールアドレス * シリアル番号 *
[] []

製品は改造したものが、またはシリアル番号がついていません。

NETGEAR製品のインストールについて、どの程度評価しますか？
☆☆☆☆☆

NETGEARから電子メール通信を受け取ることを望む。

Download Now 登録しない

6. [保存]を選択してダウンロードを開始します。

ダウンロードいただき、ありがとうございます。

For software, firmware, drivers, manuals, and technical support please visit:
[NETGEAR® support home](#)

To learn about other NETGEAR products, please visit:
[NETGEAR® home](#)

ダウンロードが始まらない場合は、ウェブブラウザ上部に現れるセキュリティ警告か、こちら(英語)をクリックしてください。click here.

downloads.netgear.com から R6300v2_V1.0.2.86_1.0.51.zip (10.4 MB) を開くか、または保存しますか?

ファイルを開く(O) 保存(S) キャンセル(C)

7. ダウンロードしたファイルからファームウェアをインストールします。

ファイルが zip 形式になっている場合は、解凍してください。ファームウェアファイルの拡張子は".chk"です。

ファームウェアのインストール方法

1. ルーターに接続しているコンピューターからブラウザを開き、アドレス欄に <http://www.routerlogin.net> と入力します。
2. ユーザー名に『admin』、パスワード欄にデフォルトのパスワード『password』を入力してログインします。



3. [高度] > [管理者] > [ルーターのアップグレード]の順に選択し、ルーターのアップグレード画面を表示します。

[参照] ボタンをクリックし、ダウンロードしたファームウェアを選択し、[アップロード]をクリックします。ファームウェアのファイルが zip 形式になっている場合は、解凍してください。ファームウェアファイルの拡張子は”.chk”です。

