

インストールガイド


ケーブル管理機能搭載

ギガビット8ポート アンマネージプラススイッチ
GS908E



NETGEAR®

電源に接続する



➤ ネットワークでスイッチをセットアップします。

1. スイッチのLANポートをインターネットに接続しているルーターのLANポートに接続します。
2. スイッチのそれ以外のLANポートにPCなどのデバイスを接続します。
3. スイッチに電源アダプターを接続し、電源アダプターをコンセントに差し込みます。
スイッチ前面の電源LEDが青色に点灯し、デバイスが接続されたポートのLEDが点灯します。

4. モバイルデバイス (スマートフォンなど) から初期設定を行う場合は、次のいずれかの方法でスイッチにアクセスできることを確認します。

- **方法1.** スイッチと同じネットワークにWiFiルーターやアクセスポイントがある場合は、WiFiネットワーク経由でスイッチにアクセスできます。
- **方法2.** ルーターやインターネットモデム、ゲートウェイにスイッチを接続している場合は、NETGEARのクラウドからスイッチにアクセスできます。

スイッチにアクセスする

工場出荷時の状態でスイッチをネットワークに接続すると、ネットワークに存在するDHCPサーバー (または、DHCPサーバーとして動作するルーター) からIPアドレスを取得します。Windows PC、Mac、またはNETGEAR Insightアプリをインストールしたモバイルデバイスからスイッチにアクセスできます。

Windowsからスイッチにアクセスする

1. エクスプローラーを起動します。
2. [ネットワーク] リンクをクリックします。
3. メッセージが表示される場合は、ネットワーク探索機能を有効にします。
4. [ネットワークインフラストラクチャ] の下で、「GS908E」を探します。

(裏面に続きます)

5. **[GS908E (xx:xx:xx:xx:xx:xx)]** をダブルクリックします (xx:xx:xx:xx:xx:xxはスイッチのMACアドレス)。管理者ページのログインページが開きます。
6. スwitchのデフォルトのパスワード「**password**」を入力します。管理者ページが表示されます。SwitchのIPアドレスが管理者ページに表示されます。

設定ユーティリティを使ってSwitchにアクセスすることもできます。ユーティリティは www.netgear.com/support/product/PCU からダウンロードできます。

MacからSwitchにアクセスする

1. Safariブラウザを起動します。
2. **[Safari] > [環境設定]** を選択します。[一般] ページが表示されます。
3. **[詳細]** タブをクリックします。[詳細] ページが表示されます。
4. **[ブックマークメニューにBonjourを含める]** チェックボックスを選択します。
5. [詳細] ページを閉じます。
6. **[ブックマーク] > [Bonjour] > [GS908E (xx:xx:xx:xx:xx:xx)]** (「xx:xx:xx:xx:xx:xx」はSwitchのMACアドレス)、または **[ブックマーク] > [Bonjour] > [Webpages GS908E (xx:xx:xx:xx:xx:xx)]** を選択します (お使いのMac OSバージョンによって表示が異なります)。管理者ページのログインページが開きます。
7. デフォルトのパスワード「**password**」を入力します。管理者ページが表示されます。SwitchのIPアドレスが管理者ページに表示されます。

NETGEAR InsightアプリからSwitchにアクセスする

1. iOSまたはAndroidモバイルデバイスで、アプリストアに移動し、NETGEAR Insightを検索してアプリをダウンロードします。



2. 「表面の**電源に接続する**」の手順4. (方法1) でSwitchを設定する場合は、モバイル機器をWiFiネットワークに接続します。
3. NETGEAR Insightアプリを起動します。
4. **[LOG IN]** を選択してログインするか、NETGEARアカウントをお持ちでない場合は **[CREATE NETGEAR ACCOUNT]** からアカウントを作成します。
5. ログイン後、接続したネットワークの名前と、ログイン用の管理者パスワードを入力します。このパスワードは今後このネットワークに追加されるすべてのInsight対応製品に適用されます。**[NEXT]** をタップします。
6. Switchを追加できるようになりました。次のいずれかの方法でSwitchを追加します。
 - [Day Zero discovery] ページからSwitchを追加します。
 - [Network] ページからSwitchを追加します。
 - [Device List] ページからSwitchを追加します。

注意: 電源をオンにしてSwitchをネットワークに接続するように指示が表示されることがあります。「**電源に接続する**」ですすでに行っているため、**[NEXT]** をタップして次に進んでください。

7. Switchがモバイルデバイスの接続したWiFiネットワークと同じネットワークに接続されていない場合は、接続してください。約2分待ち、**[NEXT]** をタップしてください。
8. Switchが検出され、ネットワークに登録されたら、NETGEAR Insightアプリで設定および管理するSwitchを選択します。

サポート

Switchの詳細については、次のページをご覧ください。

www.netgear.jp/products/details/GS908E.html

NETGEAR製品をお選びいただきありがとうございます。

www.netgear.jp/supportInfo/より製品のご登録およびユーザーマニュアルなどの最新情報がダウンロードいただけます。製品のサポートを受けるためには、ご購入後30日以内の製品登録が必要です。

EU適合宣言については、次のページをご覧ください。

http://kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621

製品のご使用前に適合性の情報をご覧ください。

<http://www.netgear.com/about/regulatory/>

